

بنام یگانه بی همتا

راهنمای ریموت 315/433 دو/چهار کانال لرن:



برای افزودن ریموت کلید فشاری را دو ثانیه نگه دارید تا LED قرمز چشمکزن تندتر شود.

در این هنگام یکی از کلیدهای یک ریموت استاندارد 315/433 مگاهرتز را فشار دهید تا LED قرمز به حالت اولیه باز گردد (چشمکزن کندتر شود) در این حال ریموت به برد معرفی شده و با فشار هر کلید رله متناظر روشن و خاموش می شود.

برای مد لحظه ای یا روشن/خاموش دیپ سویچ دوتایی قرمز روی برد را برای هر رله تنظیم کنید.



برای حذف ریموت کلید را سه ثانیه نگه دارید تا چشمکزن تند تر از دفعه قبل شود، سپس یکی از کلیدهای ریموت را فشار دهید تا ریموت حذف شود



برای حذف تمامی ریموت ها کلید را ۴ ثانیه نگه داری تا LED قرمز کاملا روشن شود و کل ریموت ها از برد حذف شود.

این برد یک گیرنده 2/4 کانال کد لرن (Code Learn) با فرکانس 433/315 مگاهرتز می باشد که با ریموتهای استاندارد 315/433 مگاهرتز سازگار بوده و می توان تا 32 ریموت را در حافظه برد ذخیره و حذف کرد.